

Wir begleiten
Ihr Business
zum Erfolg!

Produkt-Vergleichsübersicht

Telefone



COMfortel	600	1200	1400	1600	2600	1400 IP
Anschlüsse / Erweiterungen						
Systemanschluss	a/b-Port	interner S ₀ /U _{PO} -Port	Ethernet 10/100 Base-T			
USB-Schnittstelle für Programmierung und TAPI	-	-	-	-	•	-
USB-Host-Port	-	-	-	-	-	-
Bluetooth-Schnittstelle	-	-	-	-	-	-
Tastenerweiterungsmodule COMfortel Xtension300 oder D-XT20	-	-	-	-	max. 3 ²	-
Headsetanschluss / DHSG/EHS	• / -	statt Hörer / -	• / -	• / -	• / •	• / -
Speisung extern / über Systemanschluss	- / •	- / •	- / •	- / •	• / •	- / • (PoE)
Integrierter Anrufbeantworter	-	-	• ³ (SD-Karte erf.)	-	• (SD-Karte erf.)	• ³ (SD-Karte erf.)
Wandmontage	•	•	•	•	-	•
Display						
Art	LCD, alphanum.	LCD, grafisch	TFT resist. Touch	LCD, grafisch resist. Touch	TFT resist. Touch	TFT resist. Touch
Größe	3-zeilig	2,9" (7,4 cm) 128 x 64 px	3,5" (8,9 cm) 320 x 240 px	3,5" (8,9 cm) 128 x 32 px	4,3" (10,9 cm) 480 x 272 px	3,5" (8,9 cm) 320 x 240 px
Anzahl Farben	monochrom	monochrom	65.536	monochrom	65.536	65.536
Beleuchtet	-	•	•	•	•	•
Menüsprachen	D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere
VoIP-Funktionen						
VoIP-Codex: G.722 (wideband) / G.711 / G.726 / G.729 / iLBC	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -	• / • / - / - / •
Echo-Unterdrückung	-	-	-	-	-	-
Verschlüsselung: Signalisierung (SIPS) / Sprachdaten (SRTP)	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	• / •
Anzahl Provider / Accounts	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	10 / 100
DHCP / statische IP-Adresse	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	• / •
Zeitabfrage (NTP-Server)	-	-	-	-	-	-
IPv4 / IPv6	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	• / -
Broadsoft-zertifiziert	-	-	-	-	-	-
VLAN / interner VPN-Client	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	• / •
CTI (LAN TAPI) / uacSTA / Action URLs / Telefonbefehle	- / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / • / • / -
Festfunktionen / Festfunktionstasten / Wähltasten						
Abbrechen, Trennen	-	•	•	•	•	•
Hook (zusätzlicher Gabelumschalter)	•	•	•	•	•	•
Lauthören / Freisprechen	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Lautstärkeeinstellungen: Klingelton / Hörer / Mithörlautsprecher	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Mikrofonstummenschaltung	•	•	•	•	•	•
Rückfragetaste	•	•	•	•	•	•
Zugriff auf Telefonbucheinträge: Telefon / Anlage	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Max. Anzahl Einträge im Telefonbuch	99	1.600	1.600	1.600	1.600	>2.000
Wahlwiederholung	•	•	•	•	•	•
Power dialling (automatische Wahlwiederholung)	-	-	•	•	•	•
Programmierbare Multifunktionstasten						
Anzahl der Multifunktionstasten / Ebenen	10 / 1	10 / 1	10 / 2	15 / 2	15 / 2	10 / 2
Erweiterungsmodule: Xtension300 (30 Tasten pro Modul) oder D-XT20 (20 Tasten pro Modul)	-	-	-	-	3 ²	-
Mehrfarbige LED pro Multifunktionstaste	-	•	•	•	•	•
Programmierbare Funktionen auf den Multifunktionstasten						
Beleglampenfeld (Teilnehmer/Linientaste)	-	•	•	•	•	•
Zielwahl (intern und extern)	•	•	•	•	•	•
Rufumleitung	• ¹	•	•	•	•	•
IP-Kamera (Anzeige des Kamerabildes im Display)	-	-	-	-	-	• ³
Anrufschutz	• ¹	•	•	•	•	•
Gezielte VoIP-Account- / S ₀ / MSN-Belegung	• ¹ / • ¹ / • ¹	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Konfigurationsumschaltung	• ¹	•	•	•	•	•
Login/Logout für Gruppen / Anzeige der Log-Zustände	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Telefon Schloss	-	•	•	•	•	•
Pick-up, Gesprächsübernahme	• ¹	•	•	•	•	•
Schalten von Relais	• ¹	•	•	•	•	•
Makrofunktionen (komplexe Abläufe auf Tastendruck)	-	• ⁶	• ⁶	• ⁶	•	• ⁶
Integration von Funktionen in nutzer-eigenen Anwendungen und Prozessen durch LUA-Templates	-	-	-	-	-	-
Anrufliste						
Anzahl der Anrufe	50	100	100	100	100	100
Datum, Uhrzeit, Rufnummer	•	•	•	•	•	•
Name durch Onlinesuche / aus Telefonbuch	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Gruppenanruflisten (gruppenweites Löschen)	-	•	•	•	•	•
Rufsignalisierung						
Optisch: durch Displaybeleuchtung / LED	- / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / •
Unterschiedlich für extern / intern / Tür	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Unterschiedlich für Teilnehmer / Gruppe	- / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Unterschiedlich für Telefonbucheinträge / VIP-Rufnummern	- / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Unterschiedlich für Termine / Wecken / Alarm	- / - / -	- / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Anzahl Klingeltöne (Rufmelodien) / individuell veränderbar	5 / -	16 / -	16 / •	16 / -	16 / •	16 / •
Konfiguration/Wartung						
Datensynchronisierung z. B. Google, iCloud, MS Exchange etc.	-	-	-	-	-	• ³
Einrichtung: Menü / PC direkt / Schnittstelle Anlage	• / - / -	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / • / •	• / • / -
Einrichten über Weboberfläche	-	-	-	-	-	-
Masseninstallation über Provisioning-Server (FTP, HTTP und HTTPS)	-	-	-	-	-	•
Fernkonfiguration über ISDN / WAN	- / -	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •
Firmwareupdate: Menü / PC direkt / Schnittstelle Anlage	- / - / -	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / • / •	• / • / -
Firmware: automatische Updates / Kopierfunktion	- / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / • ⁴



2600 IP	3600 IP	D-100	D-200	D-400	C-400
Ethernet 10/100 Base-T	Ethernet 10/100/1000 Base-T	Ethernet 10/100 Base-T	Ethernet 10/100/1000 Base-T	Ethernet 10/100/1000 Base-T	Ethernet 10/100 Base-T
-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	2	1
-	•	-	-	• (BT-Dongle erforderlich)	-
max. 3	max. 3 ²	-	max. 3 ²	max. 3 ²	-
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / -
- / • (PoE)	• / • (PoE)	- / • (PoE)	- / • (PoE)	- / • (PoE)	• / -
• (SD-Karte erf.)	•	-	-	-	-
-	-	• ⁵	• ⁵	• ⁵	-
TFT resist. Touch 4,3" (10,9 cm) 480 x 272 px 65.536	TFT kapaz. Touch 5" (12,7 cm) 800 x 480 px 16,7 Millionen	LCD, grafisch 2,7" (6,9 cm) 240 x 128 px monochrom	LCD, grafisch 2,7" (6,9 cm) 240 x 128 px monochrom	TFT kapaz. Touch 4,3" (10,9 cm) 480 x 272 px 16,7 Millionen	LCD, grafisch 2,83" (7,2 cm) 158 x 57 px monochrom
D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere	D, GB, F, NL, PL und weitere
• / • / - / - / •	• / • / - / - / •	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •	• / • / • / • / -
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •
10 / 100	10 / 100	6 / 6	6 / 6	6 / 6	1 / 3
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / -
• / • / • / -	• / • / • / -	- / - / - / •	- / - / - / •	- / - / - / •	- / - / - / -
•	•	•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / -
• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / - / •
•	•	•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -
>2.000	>2.000	2.000	2.000	2.000	200
•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	-	-
15 / 2	15 / 2	6 / 3	6 / 3	20	3 / 1
3 ²	3 ²	-	3 ²	3 ²	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	-
• ³	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
• / • / •	• / • / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / -
•	•	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-
• ⁶	• ⁶	• ⁷	• ⁷	• ⁷	-
-	-	•	•	•	-
100	100	50	50	100	200
•	•	•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	-	-	-	-
• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• / • / •	• / • / •	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
• / •	• / •	- / -	- / -	- / -	- / -
• / •	• / •	- / -	- / -	- / -	- / -
• / • / •	• / • / •	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
16 / •	32 / •	22 / -	22 / -	22 / -	10 / -
• ³	•	-	-	-	-
• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
• / • ⁴	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -

Von überall mit der Businessnummer erreichbar – dank COMfortel Mobile Business.
Mehr erfahren: auerswald.de/cmb



COMfortel H-100 COMfortel DECT Headset

Höchster Komfort beim Telefonieren mit den Auerwald Headsets.

Mehr erfahren unter:
auerswald.de/h-100 und
auerswald.de/dect-headset

- Funktion vorhanden
- Funktion nicht vorhanden
- ¹ Funktionen des Systems stehen über Bedienziffern zur Verfügung
- ² Bei Anschluss von COMfortel-Tastenerweiterungsmodulen Netzteilbedarf (COMfortel XT-PS und D-XT-PS) beachten
- ³ Freischaltung erforderlich
- ⁴ SD-Karte im verteilenden Gerät erforderlich
- ⁵ Benötigt zusätzlich COMfortel D-Mount
- ⁶ Makrofunktion
- ⁷ Mit LUA-Skripten



COMpact / COMmander	3000 ISDN	4000	5200/5200R	5500R
Anschlussmöglichkeiten¹				
Max. Anzahl gleichzeitig nutzbarer Amtkanäle	4	10	14	20 ⁵
Max. Anzahl VoIP-Amtkanäle	–	10	14	20 ⁵
Max. Anzahl ISDN-Amtports (DSS-1) S ₀ / S _{2M}	2 / –	3 / –	3 / –	3 / –
Max. Anzahl analoger Amtports (POTS)	–	4	6	6
Max. Anzahl interner VoIP-Kanäle	2	8	32 ⁵	80 ⁵
VoIP-Kanäle dynamisch intern/extern nutzbar	–	•	•	•
VoIP-Codex: G.722 (wideband) / G.711 / G.723.1 / G.726 / G.729 / iLBC	• / • / – / • / – / •	• / • / – / • / • / •	• / • / – / • / • / •	• / • / – / • / • / •
Max. Anzahl interner ISDN-Ports S ₀ / U ₀	1 / 1	6 / 6	10 / 10	10 / 10
Max. Anzahl interner Analogports (a/b)	6	8	20	20
Max. Anzahl Türsprechports / Türkingleingänge / Türöffner / Schaltrelais ² (FTZ 123 D 12-0)	– / – / – / –	– / – / – / –	– / – / – / –	– / – / – / –
Native Unterstützung von Analog- bzw. VoIP-Türsprechsystemen	–	8	8	8
Aktoren (Schaltrelais für a/b-Schaltmodule) und IP-Schaltrelais (z.B. HomeServer und IP-Schaltboxen)	–	24	24	24
Max. Anzahl Audioeingänge (MoH) / Audioausgänge (Durchsage)	– / –	– / 4 über a/b-Port	– / 4 über a/b-Port	– / 4 über a/b-Port
USB-Host-Port für Drucker (Gesprächsdatenausdruck) / Speicher / Speicher im Netzwerk	– / • / •	• / • / –	• / • / –	• / • / –
Ethernet-Port / zweiter Ethernet-Port (optional)	• / –	• / –	• / –	• / –
Unterstützung für schnurgebundene Systemtelefone / schnurlose Telefon (IP DECT)	• / –	• / •	• / •	• / •
Leistungsmerkmale am Amtanschluss¹				
Amtreservierung	•	•	•	•
Systemweite autom. Amtleitungsanfrage / direkter Amtzugang / Verwendung interner Funktionen	– / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den zweiten Gesprächskanal möglich	•	•	•	•
DDI-Anrufweiterschaltung (CD(PR)) am ISDN-TK-Anlagenanschluss	•	•	•	•
Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS) / Nichtmelden (CCNR)	• / •	• / •	• / •	• / •
Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP / CNIP) an ISDN- / VoIP- / Analog-Endgeräten	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Kundenspezifische Rufnummernübermittlung (CLIP no screening)	–	•	•	•
Automatische Faxweiche für analoge Ämter	–	• ¹	• ¹	• ¹
Sicherheitsfunktionen				
Verschlüsselter Zugriff auf die Weboberfläche (https)	•	•	•	•
IP-Sperr- und Freigabeliste als Schutz vor Angriffen	•	•	•	•
Schutz vor Angriffen mit Sperzeiten, Blacklists und Monitoring	–	•	•	•
Systemmeldungen per E-Mail (Informationen, Fehler, Warnungen)	–	•	•	•
Passwortschutz, Anzahl der Ebenen	4	4	4	4
Verschlüsselung der Signalisierung (SIPS) und der Sprachdaten (SRTP)	–	•	•	•
Amtberechtigungsarten	6	6	6	6
Sperr- / Freigabenummern (Sperr- / Freiwerk gehend)	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
VIP- / Robisonnummern z.B. Werbeblocker (Frei- / Sperwerk kommend)	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
Notrufvorrangschaltung	•	•	•	•
Alarmfunktionen	–	•	•	•
Gesprächsdatenmanagement				
Gesprächsdatenerfassung, Anzahl der Datensätze	2.000	18.000	18.000	18.000
Trennung von Privat- und Dienstgesprächen	•	•	•	•
Erzeugung eigener Gebührendaten mittels Tariftabellen	–	•	•	•
Abruf von Gesprächsdaten über SFTP	–	•	•	•
Adressbuch / Telefonbuch / Kurzwahl Speicher				
Speicher: zentral / mit Namen / Abteilungstelefonbücher	400 / • / –	2.000 / • / •	2.000 / • / •	2.000 / • / •
Namensanzeige an Systemtelefonen und CNIP-kompatiblen Endgeräten	•	•	•	•
Notrufspeicher mit Sonderrechten	10	10	10	10
Kurzwahlberechtigung als Erweiterung der Amtberechtigungen	•	•	•	•
Zugriff über LDAP	–	•	•	•
Weitere Anlagenmerkmale				
Integrierter Anrufbeantworter / Faxempfänger / Faxsender	• / • / • ¹			
Benachrichtigung über neue Sprach- u. Faxnachrichten per Anruf, E-Mail und RSS-Feed	•	•	•	•
ISDN-Leistungsmerkmale wie CLIP, CW, AOC, CF, CCBS	•	•	•	•
Rufweiterschaltung (CFB, CFNR, CFU) / konfigurationsabhängig	• / –	• / •	• / •	• / •
Anklopfen / Busy-on-Busy	• / •	• / •	• / •	• / •
Flexibler Rufnummernplan	10 ... 9999	10 ... 9999	10 ... 9999	10 ... 9999
Wartefelder: Abfrageplätze / Anzahl externer Gespräche	– / –	6 / 10	20 / 14	20 / 14
Offene Rückfrage	•	•	•	•
Automatische Zentralen (parallel/kaskadiert)	–	10 ¹	10 ¹	10 ¹
Hotelfunktion (Check-in / Check-out) ⁴	–	–	• ¹	• ¹
Gruppenbildung mit MSN/DDI-Zuordnung / Sammelrufgruppen	– / •	• / •	• / •	• / •
Gruppenruf: alle / linear / aufbauend / rotierend / kompensierend / ausgleichend	• / – / – / – / – / –	• / • / • / • / • / •	• / • / • / • / • / •	• / • / • / • / • / •
Text vor Melden (Anfrage vor Abfrage)	–	•	•	•
Anrufschutz: intern / Amt	• / •	• / •	• / •	• / •
Pick-up, Gesprächsübernahme / Pick-up-Vorabfrage ³ / globales Pick-up	• / – / –	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Rufumleitung: intern / kaskadierte Rufumleitung / Follow-me	– / – / –	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Chef-/Sekretariatsfunktion ¹	•	•	•	•
Klingelrhythmen zur Rufunterscheidung (z.B. Amtanschluss, Rufnummer, intern (MSN))	8	8	8	8
Automatischer Rückruf bei besetzt intern	•	•	•	•
Apothekerschaltung ¹ : intern / Amt	– / –	• / •	• / •	• / •
Call Through: intern / extern	• / •	• / •	• / •	• / •
Konfigurationsumschaltung: manuell / automatisch	• / •	• / •	• / •	• / •
Max. Anzahl der Konfigurationen (Anlagenprofile)	8	10	10	10
Wartemusik: feste Melodien / individuelle Melodien ladbar	1 / •	1 / •	1 / •	1 / •
CTI-Unterstützung über LAN-TAPI ¹ / PBX Call Assist	• / –	• / •	• / •	• / •
API für Software von Drittanbietern	–	•	•	•
Smartphone Apps (COMfortel Mobile Business, PBX Manager) ⁵	–	•	•	•
Installation und Wartung				
Schnellinbetriebnahme mit Konfigurationsassistent über PC / Telefon	• / •	• / –	• / –	• / –
Zentrale Konfiguration der IP-Telefone (mit Zertifikat ³)	–	•	•	•
Auto-Provisioning für IP-Telefone (einschließlich Telefone anderer Hersteller) ⁴	–	•	•	•
Firmwareupdate über PC / automatisch	• / •	• / –	• / –	• / –
Konfiguration lokal über Ethernet / Webserver	• / •	•	•	•
Fernkonfiguration über Internet (https)	•	•	•	•
Sichere Verbindung über den Auerswald Fernwartungsserver (ARA)	•	•	•	•

DECT-Systeme



DECT-Handsets	COMfortel M-510	COMfortel M-520	COMfortel M-530
Display	1,8", 128 x 160 Pixel 65.000 Farben	2,4", 240 x 320 Pixel 65.000 Farben	1,8", 128 x 160 Pixel 65.000 Farben
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden		
Betriebsspannung	2 Mikro-Akkus (Ni-MH), Typ AAA, 1,2 V, 750 mAh	1 Akku (Li-Ion) 3,7 V, 750 mAh	2 Mikro-Akkus (Ni-MH), Typ AAA, 1,2 V, 750 mAh
Sprechzeit / Standby-Zeit	bis 12 / 300 Stunden	bis 12 / 250 Stunden	bis 14 / 320 Stunden
Schutzklasse	-	-	IP65
Oberfläche	Kratzschutz, desinfektionsmittelbeständig	Kratzschutz, desinfektionsmittelbeständig	gummiert
Headset-Anschluss	Bluetooth, 2,5-mm-Buchse	Bluetooth, 2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse
Ladeanschluss	Ladeschale	Ladeschale	Ladeschale
Farben	dunkel-/hellgrau	schwarz/grau	dunkelgrau
Abmessungen (B x H x T)	49 mm x 151 mm x 26 mm	51 mm x 130 mm x 19 mm	52 mm x 154 mm x 30 mm
Gewicht Handteil (inkl. Akku)	ca. 125 g	ca. 108 g	ca. 139 g



DECT-Server	COMfortel WS-500S	COMfortel WS-500M
Gleichzeitige Gespräche	bis 8 (G.711) bis 5 (G.722)	bis 10 pro Basis (G.711) bis 5 pro Basis (G.722) bis 60 gesamt
Anzahl Handsets M-510 / M-520 / M-530	bis 20	bis 250
Anzahl Basen	1	bis 60
Betriebsspannung	Power over Ethernet: PoE IEEE 802.3af class 1	
Leistungsaufnahme	< 3,8 W	
Gehäuse	Plastik, polarweiß	
Abmessungen (B x H x T)	110 mm x 180 mm x 42 mm	

Türsprechsysteme



TFS-Dialog	200 (201...204)	300 (301...304)	Universal plus*	400
Wahlverfahren	MFV	MFV	MFV	MFV
Betriebsspannung aus a/b-Port	19 V – 60 V DC	16 V – 60 V DC	19 V – 60 V DC	19 V – 60 V DC
Betriebsspannung aus Klingeltrafo	8 V – 18 V AC	8 V – 18 V AC	8 V – 18 V AC, 35 – 40 mA	8 V – 12 V AC, 40 mA
Schleifenstrom (betriebsabhängig)	<1 mA / 20 mA – 60 mA	<1 mA / 20 mA – 60 mA	<1 mA / 20 mA – 60 mA	<1 mA / 20 mA – 60 mA
Kontaktbelastbarkeit Türöffner	18 V AC / 40 V DC, 2 A	18 V AC / 40 V DC, 2 A	18 V AC / 40 V DC, 2 A	12 V AC / 40 V DC, 2 A
Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang/Treppenlicht	18 V AC / 40 V DC, 0,5 A	18 V AC / 40 V DC, 0,5 A	18 V AC / 40 V DC, 0,5 A	12 V AC / 40 V DC, 1 A
Lautsprecher	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	40 mm x 20 mm (2 Stück)
Gehäuse/Material	Aluminium, natur eloxiert	Edelstahl V2A (Montageplatte) Kunststoff (Gehäuse Elektronikeinheit)	Kunststoff (Gehäuse Elektronikeinheit)	Glas (Frontscheibe) Kunststoff (Unterschale)
Montageart	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz
Schutzart	IP22	IP22 (eingebaut)	IP20	IP44
Temperaturbereich	-20 °C – +50 °C	-20 °C – +50 °C	-20 °C – +50 °C	-20 °C – +50 °C
Sicherheit	CE	CE	CE	CE
Anzahl Klingeltasten	201 = 1 202 = 2 203 = 3 204 = 4	301 = 1 302 = 2 303 = 3 304 = 4	1 – 4	1 – 4 (kapazitiv)
App-Steuerung	ja	ja	ja	ja
Codeschloss	nein	nein	nein	ja
Türöffnungserkennung	nein	nein	nein	ja
Farben	silber	silber	schwarz	schwarz, anthrazit, weiß
Abmessungen (B x H x T)	104 mm x 153 mm x 16 mm	136 mm x 227 mm x 39 mm (Elektronik) 118 mm x 202 mm x 45 mm (Unterputz-Kasten)	109 mm x 84 mm x 29 mm	140 mm x 220 mm x 28 mm
Gewicht	ca. 360 g	ca. 685 g	ca. 80 g	ca. 680 g

* Bild in eingebautem Zustand (Briefkasten nicht im Lieferumfang enthalten)



Gemeinsam
stark!

Service & Tools für den Auerswald Partner

Minutenschnell upgraden

Im Auerswald Shop gibt es Freischaltungen, Ersatzteile und Zubehör rund um die Uhr. Vor allem die SOFTWARE-FREISCHALTUNGEN im Shop bringen Ihnen als Auerswald Partner mehr Flexibilität. Der Freischaltcode kann direkt in das ITK-System mit Internetzugang eingegeben werden. So können Sie das System Ihres Kunden innerhalb weniger Minuten upgraden.

Einfach einen Account anlegen oder mit dem vorhandenen Händlerprofil einloggen. Direkt loslegen auf auerswald.de/shop

Mehr Sicherheit für Ihre Kunden

Dank der Garantieerweiterung von Auerswald ist es nun möglich, Ihren Kunden bis zu 60 MONATE HERSTELLERGARANTIE anzubieten. Die regulären 24 Monate können Sie mithilfe der Produktregistrierung bereits seit längerer Zeit vollkommen kostenlos auf drei Jahre upgraden. Ab sofort bieten wir Ihnen eine Verlängerung um weitere 24 Monate an. Diese können Sie bequem über den Auerswald Shop erwerben. Eine Garantie-Nachrüstung kann übrigens noch bis zu 6 Monate nach Produktkauf vorgenommen werden.

Profitieren auch Sie von unserem überarbeiteten Bonusprogramm. Alle Infos auf bonus.auerswald.de

Das passende Angebot für jede Kommunikationslösung

Wie kann ich meinem Kunden mit möglichst wenig Aufwand ein Angebot für seine Auerswald Lösung zusammenstellen? Für diese Frage gibt es nun eine einfache Antwort: Den AUERSWALD SALES CONFIGURATOR. Jeder Reseller kann über den Konfigurator individuelle Angebote zusammenstellen und seinem Kunden zur Verfügung stellen. Der Sales Configurator ist online von überall erreichbar und führt Schritt für Schritt durch alle technischen Anforderungen einer Telekommunikationslösung.

Konfiguration starten auf auerswald.de/sc

Wir unterstützen Sie – Konfigurationsservice direkt vom Hersteller

Auerswald ist für seinen kompetenten Service bekannt. Buchen Sie online unseren KONFIGURATIONSSERVICE. Wir helfen Ihnen bei der Einrichtung des neuen ITK-Systems. Per Remote-Verbindung begleiten wir Sie bei der Installation und gehen mit Ihnen Schritt für Schritt die Konfiguration durch. So können Sie sicherstellen, dass die Einrichtung bei Ihrem Kunden effizient, problemlos und erfolgreich abläuft.

Weitere Infos auf auerswald.de/info-konfigurationsservice

Jetzt informieren unter:
auerswald.de/partner





Clever Communications

COMuniq

Ihr moderner SIP-Trunk
für standortunabhängige
Business-Telefonie

[Auerswald.de/
COMuniq](https://www.auerswald.de/COMuniq)

Auerswald GmbH & Co. KG

Vor den Grashöfen 1
38162 Cremlingen-Schandelah

Infoline: +49 53 06 92 00 - 700
Mail: info@auerswald.de

Besuchen Sie uns auf:
[auerswald.de](https://www.auerswald.de)

Auerswald Partner

